


Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX BASIC AUTOSTART DLM 4,6 kW. Latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Täydellinen yksityiseen käyttöön. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen. Mahdollisuus dynaamiseen kuormanhallintaan.

- Latauksen käynnistys helposti kaapelin kytkemällä.
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus
- Tyyppin 2 pistorasia mekaanisella suojalla.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta.
- Korkea suojausluokka IP55
- Korkea ilkivalta suojaus IK10.
- Täysin itsenäinen ja paikallinen latausasema.
- BLUETOOTH paikalliseen asetusten hallintaan.



Kuvaus	Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	230V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Basic
Tuotenumero	5300316

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3101A
Maksimi teho per pistoke (kW)	4,6 kW
Ominaisuudet	Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6812 yksivaiheisen sähkömittauksen mittaussuokukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekoko tai asetettua virtaa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähköön kulutus nousisi kiinteistössä. Bluetooth ja applikaatio asetuksien asettamista varten paikallisesti.
Lataustapa (EN61851)	Mode 3
Latauspistoke (EN62196)	Type 2
Liitäntätapa	Pistorasia
Kaapelin poikkipinta-ala	3 x 10 mm ²
Maksimi virta per pistoke	20A
Maksimi teho per pistoke	4,6 kW
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA

Liitettävyyden	Bluetooth
Latauksen hallinta	ECO tai DLM. Tuotteelle oletusarvoisesti asetetun ECO-toimintatilan avulla voit asettaa halutun latausvirran ja käyttöaika-alueen. DLM-tila moduloi lataustehoa kotitalousjärjestelmän käyttämän tehon mukaan. Tämän logiikan toteuttamiseksi on tarpeen asentaa ja liittää ulkoinen mittari GWD6812 yksivaiheiselle versiolle tai GWD6817 kolmen vaiheen versiolle (ostettava erikseen) latausasemalle. Ulkoisen mittarin ja latausaseman välinen yhteys tapahtuu Modbus RS485 -linjalla.
Latauksen käynnistys	Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty.
Käyttöliittymä	RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Asennustapa	Seinäasennus pintaan (uppoasennus asennuskotelon GWJ8101 kanssa tai tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuken kanssa)
Kotelointiluokka	IP55

Iskunkestävyysluokka	IK10
Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Virta sisään	20A
Kotelon väri	Tummanharmaa
Mitat (mm)	283 x 435 x 137,5mm
Paino (kg)	6.19

