

Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla ja Bluetooth asetuksilla

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX PREMIUM AUTOSTART DLM 4,6 kW. Latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Täydellinen yksityiseen käyttöön. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen. Innovatiivinen käyttöliittymä.

- Latauksen käynnistys helposti vain kaapelin kytkemällä.
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus.
- Tyyppin 2 pistoke, 5 metrin johdolla ja pistoke telineellä.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojausluokka IP55
- Korkea ilkivalta suojaus IK10.
- BLUETOOTH paikalliseen asetusten hallintaan.
- Eco lataustapa mahdollistaa eri teholla lataamisen eri kellonaikoihin.



Kuvaus	Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla ja Bluetooth asetuksilla
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	230V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Premium

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3211A	
Maksimi teho per pistoke (kW)	4,6 kW	
Ominaisuudet	Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6812 yksivaiheisen sähkömittauksen mittaussivustukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähköön kulutus nousisi kiinteistöissä.	Latauksen hallinta
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	
Latauspistoke (EN62196)	Type 2	
Liitäntätapa	Pistoke	
Kaapelin pituus [m]	5 meters	
Kaapelin poikkipinta-ala	3 x 10 mm ²	
Maksimi virta per pistoke	20A	
Maksimi teho per pistoke	4,6 kW	
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA	
Liitettävyyttä	Bluetooth	
		Latauksen käynnistys
		Käyttöliittymä
		Asennustapa
		Kotelointiluokka

ECO tai DLM. Tuotteelle oletusarvoisesti asetetun ECO-toimintatilan avulla voit asettaa halutun latausvirran ja käyttöaika-alueen. DLM-tila moduloi lataustehoa kotitalousjärjestelmän käyttämän tehon mukaan. Tämän logiikan toteuttamiseksi on tarpeen asentaa ja liittää ulkoinen mittari GWD6812 yksivaiheiselle versiolle tai GWD6817 kolmen vaiheen versiolle (ostettava erikseen) latausasemalle. Ulkoisen mittarin ja latausaseman välinen yhteys tapahtuu Modbus RS485 -linjalla.

Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty.

Näyttö + Liukukosketussäädin + RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.

Seinäasennus pintaan (uppoasennus asennuskotelon GWJ8101 kanssa tai tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuun kanssa)

IP55

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Iskunkestävyysluokka	IK10	Kotelon väri	Tummanharmaa
Käyttölämpötila	-25°C / +50°C	Mitat (mm)	283 x 435 (646 kaapelin kanssa) x 229 mm
Virta sisään	20A	Paino (kg)	7.2

