

## 4 kanavainen KNX reletoimilaite

4-kanavainen KNX 16AX-reletoimilaite manuaalisella käytöllä - IP20 - DIN-kiskoasenteinen.

- IP20
- 4 DIN modulia
- 4 Relelähtöä
- Relelähdöt: 4NO 16AX 230Vac
- Päästö- ja vetohidastus
- Lähtöjen käsiohjaus
- Ohjelmallisesti konfiguroitavat lähdöt NC/NO
- Laite voi toimia ilman väylä virtaa 230Vac lisävirta lähteellä



Tuotemerkki	Gewiss
Tuotesarja	Lähtöyksikkö KNX

## Tekniset tiedot

Malli	Actuator 4-Ch.16AX KNX M.C. DIN Rail
Kuvaus	4 kanavainen KNX reletoimilaite
DIN moduulien määrä	4

### Toiminnot

Toimilaite on määritetty ETS-ohjelmistolla alla lueteltujen toimintojen luomiseksi. Toiminta - rele käyttäytymisen parametrusointi (NO/NC) - porras valojen ajastus, jossa on mahdollisuus asettaa ajoituksen kesto väylän kautta - porras valojen ajastus, jossa on virrankatkaisun ennakkovaroitustoiminto - aktivointi-/deaktivointiviive - vilkku Scenet - 8 scenen tallennus ja aktivointi (arvo 0-63) jokaiselle lähdölle - scenen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä BUS-bussista Ensimmäiset komennot: - lähtöreleen arvon parametointi pakottamisen lopussa Esto-komento: - estokohteen arvon ja releen arvon parametointi eston lopussa Turvallisuustoiminnot: - syöttöobjektin säännöllinen seuranta Loogiset funktiot: - JA/NAND/OR/NOR looginen toiminta komento-objektilla (vaihto, ajoitettu vaihto, viivästynyt vaihto, vilkkuminen) ja loogisen toiminnon tulos - loogisen toiminnon tuloksen käyttäminen komento-objektin käyttöönottoon (vaihto, ajoitettu vaihto, viivästynyt vaihto, vilkkuminen, scene) - logiikkatoiminnot JA/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR jopa 4 logiikkatuloa Tuotoksen tila: - parametreita voidaan lähettää väylään Muut toiminnot: - lähtökäyttäytymisen parametointi jännitteen putoamisella/nollaamisella väylässä - paikallisten painikkeiden käyttäytymisen parametointi

Pidätämme oikeuden muutoksiin

<b>Kuvaus</b>	Reletoimilaite	<b>Indikointivalot</b>	Led-valot tilatieto ja ohjelmointi
<b>Lähtöjen määrä</b>	4	<b>Kytkimet ja katkaisijat</b>	Nappi releen käsiohjaukseen sekä ohjelmointi painike
<b>Lähdön kärki</b>	4NO 16AX 230Vac	<b>Syöttö</b>	KNX-väylä 27V - 30V
<b>Asennus</b>	DIN-kiskoasenteinen		

IP20