

1157-03-sw / Enertex MeTa® KNX Starter

MeTa KNX-huoneohjain on painonappi anturi, jossa on mekaaniset keinukytkin painonapit ja jonka näyttö mahdollistaa toiminnan näyttämisen.



- Kaksi keinukytkintä elektronisella etiketillä, maksimissaan 16 kytkin toimintoa
- Kutakin kytkintä voidaan käyttää joko kahtena yksittäisenä painikkeena eri toiminnoille (esim. vasen PÄÄLLE/ POIS, oikea ARVOASETUS) tai määrittää toimintoryhmään (esim. himmennys).
- Jokainen kytkin voidaan määrittää neljällä eritasolla (vaihtaminen valikkopainikkeella kotelon alareunassa)
- Kunkin tason kytkin-merkinnät voidaan parametroida erikseen ja niihin voidaan kirjoittaa myös GA:n kautta, mikä mahdollistaa esimerkiksi kielen vaihtamisen.
- Tilatiedot (palautearvot) voidaan esittää kytkin merkinnässä

Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Painike KNX
Tekninen nimi	1157-03-sw

Tekniset tiedot

Kuvaus	Enertex MeTa® KNX Starter	Releen ohjauskontakti	Ei
Materiaali	Alumiini	Asennus	Kojerasiaan
Väri	Elaksoitu alumiini mattamusta	Maksimi DALI osoitteiden määrä	Ei
Lähtö	Ei	Maksimi DALI laitteiden määrä	Ei
Toiminnot	Sisäänrakennettu lämpötila- ja kosteusanturi, Sisäänrakennettu RGBW-valoanturi, Kaksi kytkintä enintään 16 kytkentätoiminnolla, Valikkopainike -MeTa, Binääritulo esim. käänteiseen laitteen käyttöön, virransyöttö KNX-väylän kautta, huonesäätimet lämmitykseen ja jäähdytykseen, Koko: 90 x 90 x 14,6mm	Indikointivalot	Ohjelmointi LED
Mitat (mm)	90 x 90 x 14,6	Kytkimet ja katkaisijat	2 elektronisesti merkittyä mekaanista keinukytkintä, joissa on enintään 16 kytkentätoimintoa. Valikkopainike ("MeTa"). Ylimääräinen keinukytkin valikkovaihtoa varten. Magneettinen kytkin ohjelmointitilaan.
Lähtöjen määrä	0	Näyttö	LCD-näyttö. Automaattinen vieritys, jossa on enintään 28 merkkiä dotmatrixissa. Näytön kirkkautta voidaan säätää automaattisesti integroidun RGBW-anturin avulla.
Universaalien tulojen määrä	0	Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V
DMX kanavien määrä	0	Viestintä	KNX
Lähdön kärki	Ei		
Ohjaustapa	KNX-väylä		



Pidätämme oikeuden muutoksiin