

## KD2540015 / Strömförsörjning EN54

KD2540015 är en EN54-4 godkänd strömförsörjning som kan belastas med upp till 24 VDC / 4A. KD2540015 används exempelvis för att strömförsörja aspirerande FIRElink detektorerna eller andra applikationer där krav ställs på EN54-4. Batterier från Yuasa och Power-Sonic används som backup och upp till 26 Ah anslutas och laddas. Inkoppling Läs den fullständiga installationsmanualen för KD2540015 innan installationen påbörjas. Nedan följer en förenklad anvisning om hur inkoppling sker. Montera skåpet på en platt torr yta med 4st skruv (minimum 5mm i diameter) och passande väggfäste/plugg. Kabelgenomföringar är av typen 'knockout' och passar kabelförskruvning 20mm (ingår ej).



- Kan användas med FIRELINK-25, -100, -400
- Intelligent batteriladdning och temperatur kompensering
- Upp till 26Ah batterier
- Kompatibla batterier Yuasa: NP7-12, NP12-12, NP17-12L, NP24-12 eller Powersonic: PS-1270, PS-12120, PS-12180, PS12260
- Utgångsspänning: 19 ... 30 VDC +/-1% Utgångssäkring: 2st FF 6,3A
- Max belastning: 4A + (1,25 A till batteriladdning), min belastning: 10 mA
- Relaterade produkter:
- Tillbehör:

ERP nummer	8001464
Produktserie	Firescape

## Teknisk data

Driftspänning (VDC)	230	Höjd (mm)	500
Driftstemperatur	-5°C ... +45 °C	Längd (Djup) (mm)	117
Bredd (mm)	460	Nettovikt (kg)	11.8

