

## 2703015 / MKC-03 3~230V Vaihe- ja nollakatkos, vaihejärjestys sekä epäsymmetria

Yksi yleisimmistä ongelmista teollisuudessa on 3-vaihe moottoreiden yllilämpeneminen ja palaminen vaihekatkojen yhteydessä. Lämpörelle on liian hidas reagoimaan. Vaihevahti MKC-03 (Nollajohdin liitännällä) reagoi 0,2 sekunnissa vaihekatkoon.

- Nollakatkos
- Vaihekatkos
- Vaihejärjestys
- Kiinteä epäsymmetria  $\pm 40\%$
- Hälytyskosketin
- Toimintaviive 0,2s
- 3~ + N (230V AC 50/60 Hz)
- Toiminta-alue  $\pm 10\% U_n$

<b>Tekninen nimi</b>	2703015
<b>Nimiketunnus</b>	6003264
<b>Tuotemerkki</b>	Entes
<b>Tuotesarja</b>	Vaihekatkos, vaihejärjestys ja epäsymmetrian valvontareleet
<b>ETIM-luokkanimi</b>	Vaihevalvontareleet
<b>ETIM-luokkakoodi</b>	EC001441

### Tekniset tiedot

<b>Markkinointinimi</b>	MKC-03 3~230V Vaihe- ja nollakatkos, vaihejärjestys sekä epäsymmetria	<b>Korkeus (mm)</b>	90
<b>Pituus (Syvyys) (mm)</b>	58	<b>Leveys (mm)</b>	36
		<b>Nettopaino (kg)</b>	0.3

