

Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 11 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX BASIC AUTOSTART DLM 11 kW. Latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Täydellinen yksityiseen käyttöön. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen.

- Latauksen käynnistys helposti vain kaapelin kytkemällä.
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus
- Tyyppin 2 pistorasia mekaanisella suojalla.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojausluokka IP55
- Korkea ilkivalta suojaus IK10.
- Täysin itsenäinen ja paikallinen latausasema.
- BLUETOOTH paikalliseen asetusten hallintaan.



Kuvaus	Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 11 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Basic

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3103A		
Maksimi teho per pistoke (kW)	11 kW		
Ominaisuudet	Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6817 yksivaiheisen sähkönmittauksen mittauskeskukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa tai asetettua virtaa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähkön kulutus nousisi kiinteistössä. Bluetooth ja applikaatio asetuksien asettamista varten paikallisesti.	Latauksen hallinta	ECO tai DLM. Tuotteelle oletusarvoisesti asetetun ECO-toimintatilan avulla voit asettaa halutun latausvirran ja käyttöaika-alueen. DLM-tila moduloi lataustehoa kotitalousjärjestelmän käyttämän tehon mukaan. Tämän logiikan toteuttamiseksi on tarpeen asentaa ja liittää ulkoinen mittari GWD6812 yksivaiheiselle versiolle tai GWD6817 kolmen vaiheen versiolle (ostettava erikseen) latausasemalle. Ulkoisen mittarin ja latausaseman välinen yhteys tapahtuu Modbus RS485 -linjalla.
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	Latauksen käynnistys	Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty.
Latauspistoke (EN62196)	Type 2	Käyttöliittymä	RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.
Liitäntätapa	Pistorasia	Asennustapa	Seinäasennus pintaan (uppoasennus asennuskotelon GWJ8101 kanssa tai tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuun kanssa)
Kaapelin poikkipinta-ala	5 x 10 mm ²	Kotelointiluokka	IP55
Maksimi virta per pistoke	16A		
Maksimi teho per pistoke	11 kW		
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA		
Liitettävyyys	Bluetooth		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Iskunkestävyysluokka	IK10
Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Virta sisään	16A

Kotelon väri	Tummanharmaa
Mitat (mm)	283 x 435 x 137,5mm
Paino (kg)	6.334

