

Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla ja Bluetooth asetuksilla + Valaistu tausta

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX PREMIUM AUTOSTART DLM 4,6 kW. Latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Täydellinen yksityiseen käyttöön. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen. Innovatiivinen käyttöliittymä.

- Latauksen käynnistys helposti vain kaapelin kytkemällä.
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus.
- Tyyppin 2 pistoke, 5 metrin johdolla ja pistoke telineellä.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojaluokka IP55
- Korkea ilkevalta suojauk IK10.
- BLUETOOTH paikalliseen asetusten hallintaan.
- Täysin itsenäinen ja paikallinen latausasema.



Kuvaus	Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla ja Bluetooth asetuksilla + Valaistu tausta
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	230V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Premium

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3311A	
Maksimi teho per pistoke (kW)	4,6 kW	
Ominaisuudet	Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6812 yksivaiheisen sähkönmittauksen mittausskeskukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähkön kulutus nousisi kiinteistössä. Valaistu tausta.	Latauksen hallinta
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	
Latauspistoke (EN62196)	Type 2	
Liitännätapa	Pistoke	Latauksen käynnistys
Kaapelin pituus [m]	5 meters	
Kaapelin poikkipinta-ala	3 x 10 mm ²	Käyttöliittymä
Maksimi virta per pistoke	20A	
Maksimi teho per pistoke	4,6 kW	Asennustapa
Suojaus	DC-vuotovirta suojauk 6mA	
Liitettävyyk	Bluetooth	Kotelointiluokka
		IP55

ECO tai DLM. Tuotteelle oletusarvoisesti asetetun ECO-toimintatilan avulla voit asettaa halutun latausvirran ja käyttöaika-alueen. DLM-tila moduloi lataustehoa kotitalousjärjestelmän käyttämän tehon mukaan. Tämän logiikan toteuttamiseksi on tarpeen asentaa ja liittää ulkoinen mittari GWD6812 yksivaiheiselle versiolle tai GWD6817 kolmen vaiheen versiolle (ostettava erikseen) latausasemalle. Ulkoisen mittarin ja latausaseman välinen yhteys tapahtuu Modbus RS485 -linjalla.

Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty.

Näyttö + Liukukosketussäädin + RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.

Seinäasennus pintaan (tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuen kanssa)

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Iskunkestävyysluokka	IK10	Kotelon väri	Tummanharmaa
Käyttölämpötila	-25°C / +50°C	Mitat (mm)	283 x 435 (646 kaapelin kanssa) x 229 mm
Virta sisään	20A	Paino (kg)	7.142

