

Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 7,4 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla + Valaistu tausta

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX PREMIUM AUTOSTART DLM 7,4 kW. Latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Täydellinen yksityiseen käyttöön. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen. Innovatiivinen käyttöliittymä.

- Latauksen käynnistys helposti vain kaapelin kytkemällä.
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus.
- Tyyppin 2 pistorasia mekaanisella suojalla.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojausluokka IP55
- Korkea ilkivalta suojaus IK10.
- BLUETOOTH paikalliseen asetusten hallintaan.
- Täysin itsenäinen ja paikallinen latausasema.



Kuvaus	Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 7,4 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla + Valaistu tausta
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	230V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Premium

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3302A
Maksimi teho per pistoke (kW)	7,4 kW
Ominaisuudet	Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6812 yksivaiheisen sähkönmittauksen mittauskeskukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähkön kulutus nousisi kiinteistöissä. Valaistu tausta.
Lataustapa (EN61851)	Mode 3
Latauspistoke (EN62196)	Type 2
Liitântätapa	Pistorasia
Kaapelin poikkipinta-ala	3 x 10 mm ²
Maksimi virta per pistoke	32A
Maksimi teho per pistoke	7,4 kW
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA
Liitettävyyys	Bluetooth

Latauksen hallinta	ECO tai DLM. Tuotteelle oletusarvoisesti asetetun ECO-toimintatilan avulla voit asettaa halutun latausvirran ja käyttöaika-alueen. DLM-tila moduloi lataustehoa kotitalousjärjestelmän käyttämän tehon mukaan. Tämän logiikan toteuttamiseksi on tarpeen asentaa ja liittää ulkoinen mittari GWD6812 yksivaiheiselle versiolle tai GWD6817 kolmen vaiheen versiolle (ostettava erikseen) latausasemalle. Ulkoisen mittarin ja latausaseman välinen yhteys tapahtuu Modbus RS485 -linjalla.
Latauksen käynnistys	Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty.
Käyttöliittymä	Näyttö + Liukukosketussäädin + RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.
Asennustapa	Seinäasennus pintaan (tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuen kanssa)
Kotelointiluokka	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK10

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
-----------------	---------------

Virta sisään	32A
--------------	-----

Kotelon väri	Tummanharmaa
--------------	--------------

Mitat (mm)	283 x 435 x 137,5mm
------------	---------------------

Paino (kg)	6.6
------------	-----

