

Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 11 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX PREMIUM AUTOSTART DLM 11 kW. Latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Täydellinen yksityiseen käyttöön. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen. Innovatiivinen käyttöliittymä.

- Latauksen käynnistys helposti vain kaapelin kytkemällä.
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus.
- Tyyppin 2 pistorasia mekaanisella suojalla.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojausluokka IP55
- Korkea ilkivalta suojaus IK10.
- BLUETOOTH paikalliseen asetusten hallintaan.
- Eco lataustapa mahdollistaa eri teholla lataamisen eri kellonaikoihin.



Kuvaus	Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 11 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Premium

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3203A
Maksimi teho per pistoke (kW)	11 kW
Ominaisuudet	Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6817 yksivaiheisen sähkömittauksen mittausskeskukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähköön kulutus nousisi kiinteistöissä.
Lataustapa (EN61851)	Mode 3
Latauspistoke (EN62196)	Type 2
Liitäntätapa	Pistorasia
Kaapelin poikkipinta-ala	5 x 10 mm ²
Maksimi virta per pistoke	16A
Maksimi teho per pistoke	11 kW
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA
Liitettävyyt	Bluetooth

Latauksen hallinta	ECO tai DLM. Tuotteelle oletusarvoisesti asetetun ECO-toimintatilan avulla voit asettaa halutun latausvirran ja käyttöaika-alueen. DLM-tila moduloi lataustehoa kotitalousjärjestelmän käyttämän tehon mukaan. Tämän logiikan toteuttamiseksi on tarpeen asentaa ja liittää ulkoinen mittari GWD6812 yksivaiheiselle versiolle tai GWD6817 kolmen vaiheen versiolle (ostettava erikseen) latausasemalle. Ulkoisen mittarin ja latausaseman välinen yhteys tapahtuu Modbus RS485 -linjalla.
Latauksen käynnistys	Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty.
Käyttöliittymä	Näyttö + Liukukosketussäädin + RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.
Asennustapa	Seinäasennus pintaan (uppoasennus asennuskotelon GWJ8101 kanssa tai tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuun kanssa)
Kotelointiluokka	IP55

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Iskunkestävyysluokka	IK10
Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Virta sisään	16A

Kotelon väri	Tummanharmaa
Mitat (mm)	283 x 435 x 137,5mm
Paino (kg)	6.5

