

## 8-kanavainen KNX ac/dc-jännitteen tulomoduuli

8-kanavainen KNX ac/dc-jännitteentulomoduuli - IP20 - DIN-kiskoasenteinen.

- IP20
- Jännite viestit: 24-48 Vdc, 24-230 Vac
- 4 DIN moduulia
- Maksimi kaapelin pituus 100m
- 8 sisääntulo kanavaa

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Tuotemerkki | Gewiss            |
| Tuotesarja  | Tulo/Lähtöyksikkö |



## Tekniset tiedot

|                     |   |
|---------------------|---|
| Malli               | Voltage Input Module 8 In KNX DIN             |
| Kuvaus              | 8-kanavainen KNX ac/dc-jännitteen tulomoduuli |
| DIN moduulien määrä | 4   |

### Toiminnot

Jokainen syöte on määritetty ETS-ohjelmistolla luomaan yksi toiminnoista alla. Syötteen hallinta / Esineiden siirto väylässä: - hallinta sekvenssien lähettämällä (1 bitti, 2 bittiä, 1 tavu, 2 tavua, 3 tavua, 4 tavua, 14 tavua), 8 tietoliikenneobjektia ja ajastetut aikavälit - lyhyiden/pitkittyneiden kontaktien sulkemisen hallinta komentojen lähettämisen avulla (1 bitti, 2 bittiä, 1 tavu, 2 tavua, 3 tavua, 4 tavua, 14 tavua) - tulojen ottaminen käyttöön/lukitseminen Scenet: - scenejen hallinta 1 tavuisilla esineillä - scenejen tallennuskomentojen lähettäminen - scene sarjan hallinta Ensijaiset komennot: - ensisijaisten komentojen lähettäminen Verhokomento: - yhdellä tai kaksinkertaisella painikkeella Himmennys-komento: - yhdellä tai kaksinkertaisella painikkeella - stop-sähkeellä tai syklisellä lähettämällä - valon voimakkuusarvon lähettämällä (0 %... 100 %) Pulssien määrä: - nousevalla tai laskevalla reunalla tai molemmilla - laskuri 1 tavulle, 2 tavulle, 4 tavulle - vaihtelun ja/tai suhdanteiden välittyminen (väylään laskettu arvo) - ylivuotosignaali väylään Monipainallus/ koskettimen sulkeminen - kontaktien sulkemisen hallinta peräkkäisillä (enintään 4) puristustoiminnoilla (1 bitti, 2 bittiä, 1 tavu, 2 tavua, 3tavua, 4 tavua, 14 tavua) Sekvenssien vaihtaminen: - 1-bittiset objektit väylässä (2 - 8) LED binääritulojen tilaa varten (AMBER) Binääritulokanavien kahdeksan tila-LEDiä ilmaisevat vastaavan kanava.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Maksimi kaapelin pituus | 100m       |
| Kuvaus                  | Tulomoduli |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

|                     |  |                         |  |
|---------------------|--|-------------------------|--|
| Sisääntulojen määrä | 8  | Kytkimet ja katkaisijat | Ohjelmointi painike  |
| Asennus             | DIN-kiskoasenteinen  | Syöttö                  | Jännite viestit: 24-48 Vdc, 24-230 Vac,<br>syöttö: KNX-väylä 27V – 30V |
| Indikointivalot     | 1 punainen ohjelmointi-LED, 8 Keltaista LEDiä tulotilan merkinantoon |                         |  |

