

4 kanavainen KNX relettoimilaite

4-kanavainen KNX 10A relettoimilaite - IP20 - DIN-kiskoasenteinen.

- IP20
- 4 DIN modulia
- 4 Relelähdtä
- Relelähdt: 4NO 10A(AC1) 230Vac
- Päästö- ja vetohidastus
- Lähtöjen käsiohjaus
- Ohjelmallisesti konfiguroitavat lähdt NC/NO

Tuotemerkki

Gewiss

Tuotesarja

Lähtöyksikkö KNX



Tekniset tiedot

Malli	Actuator 4-Ch.10A KNX DIN Rail
Kuvaus	4 kanavainen KNX relettoimilaite
DIN moduulien määrä	4
Toiminnot	Toimilaite on konfiguroitu ETS-ohjelmistolla luomaan luetellut toiminnot alla. Toiminta: - releen käyttäytymisen parametointi (NO/NC) - porras valojen aika ja mahdollisuus asettaa sen kesto väylän kautta - porrasvalojen aika sammutusvaroitustoiminnolla - viivästetty aktivointi/deaktivointi - vilkku Scenet: - 8 scenen muistaminen ja aktivointi (arvo 0 - 63) jokaiselle lähdtölle - kohtausten tallentamisen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä väylässä Ensisijaiset komennot: - lähdtoreleen arvon parametointi pakottamisen lopussa Esto-komento: - estokohteen arvon ja toimireleen arvon parametointi estäminen Turvallisuustoiminnot: - syöttöobjektin säännöllinen seuranta Loogiset funktiot: - JA/NAND/OR/NOR looginen toiminto komento-objektilla (siirtyminen, ajoitettu siirtyminen, viivästynyt vaihto, vilkkuminen) ja loogisen toiminnon tulos - käyttämällä loogisen toiminnon tulosta komento-objektin käyttöönottoon (siirtyminen, ajastettu vaihto, viivästynyt vaihto, vilkkuminen, scene) - logiikkatoiminnot JA/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR jopa 4 logiikkatuloa Tila: - parametreja voidaan lähdtää väylään Muut toiminnot: - käyttäytymisen parametointi jännitteen putoamisella/nollaamisella väylässä - paikallisen käsipainikkeen käyttäytymisen parametointi

Kuvaus

Relettoimilaite

Lähtöjen määrä

4

Lähdtön kärki

4NO 10A(AC1) 230Vac

Asennus

DIN-kiskoasenteinen

Indikointivalot

Led-valot tilatieto ja ohjelmointi

Kytkimet ja katkaisijat

Nappi releen käsiohjaukseen sekä ohjelmointi painike

Syöttö

KNX-väylä 27V - 30V

