

8 kanavainen KNX reletoimilaite

8-kanavainen KNX 10AX-reletoimilaite - IP20 - DIN-kiskoasenteinen.

- IP20
- 4 DIN modulia
- 8 Relelähtöä
- Relelähdt: 8NO 10AX 230Vac
- Loogiset funktiot
- Päästö- ja vetohidastus
- Lähtöjen käsiohjaus
- Ohjelmallisesti konfiguroitavat lähdt NC/NO

Tuotemerkki	Gewiss
Tuotesarja	Lähtöyksikkö KNX



Tekniset tiedot

Malli	Actuator 8 Ch.10AX KNX DIN Rail
Kuvaus	8 kanavainen KNX reletoimilaite
DIN moduulien määrä	4

Toiminnot

Toimilaite on konfiguroitava ETS-ohjelmistolla luomaan luetellut toiminnot. Lähdtön parametointi (NO/NC), porras toiminnon ajastus ja mahdollisuus asettaa sen kesto väylän kautta, porrasvalojen ajastus sammutusvaroitustoiminnolla, viivästynyt aktivointi/deaktivointi, vilkku toiminto. Scenet: 8 scenen muistaminen ja aktivointi (arvo 0-63) jokaiselle lähdtölle, scenejen tallentamisen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä väylästä. Priorisointi komennot: lähdtoreleen arvon parametointi pakottamisen lopussa. Esto-komento: - estokohteen arvon ja toimoreleen arvon parametointi lopussa estosta Turvallisuustoiminnot: syöttöobjektin säännöllinen seuranta Loogiset funktiot: JA/NAND/OR/NOR looginen toiminto komento-objektilla (siirtyminen, ajoitettu siirtyminen, viivästynyt vaihto, vilkkuminen) ja loogisen toiminnon tulos, komento-objektin ottaminen käyttöön loogisen toiminnon tuloksen avulla (vaihto, ajoitettu vaihto, viivästynyt vaihto, vilkkuminen, scene), logiikkatoiminnot JA/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR jopa 4 logiikkatuloa Tilatieto: parametrejä voidaan lähettää väylään. Muut toiminnot: - lähdtön käyttäytymisen parametointi jännitteen putoamisella/nollaamisella väylässä, painonappien komentopainikkeiden käyttäytymisen parametointi.

Kuvaus	Reletoimilaite
Lähtöjen määrä	8

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Lähdön kärki	8NO 10AX 230Vac
Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Indikointivalot	Led-valot tilatieto ja ohjelmointi

Kytkimet ja katkaisijat	Nappi releen käsiohjaukseen sekä ohjelmointi painike
Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V

