

Yksivaihe energiamittari 32A

Yksivaiheinen 32A energiamittari suoralla liitännällä KNX-väylään - IP20 - DIN-kiskoasenteinen.

- IP20
- Virta: 32A
- Syöttö: 231 V ac- 50 Hz
- 2 DIN Moduulia
- Energiamittari KNX-väylään



Tuotemerkki	Gewiss
Tuotesarja	Tuloyksikkö KNX

Tekniset tiedot

Malli	KNX Single Phase Energy Meter Direct 32A
Kuvaus	Yksivaihe energiamittari 32A
Virta	32A
DIN moduulien määrä	2
Toiminnot	Laitteelle on määritettävä ETS-ohjelmistolla. Laite tukee KNX Data Secure -protokollaa, ja se voidaan ohjelmoida kommunikoidaan turvallisesti väylällä. Laite suorittaa seuraavat toiminnot: Sähkönmittaus Normaalikäytössä näytössä voi näkyä: 1. Hetkellinen pätöteho; "P-" ilmoitetaan, jos teho tuotetaan 2. Kulutettu aktiivinen energia; enintään 5 lukua (99999 kWh, 2 yli ja 3 alla) 3. Tuotettu aktiivinen energia; enintään 5 lukua (99999 kWh, 2 yli ja 3 alla) 4. Tehokynnyksen tila: "OFF"; "ON" seurantatoiminnon aktivoinnin tilan perusteella 5. Edellisen kohdan mukaisesti Laite näyttää absorboidun virtasivun (1) 60 sekuntia painikkeenäppäimen viimeisen

painalluksen jälkeen. Laite voi lähettää mitatut arvot KNX-väylän kautta. Sähköverkon parametrien visualisointi Käytettävissä olevat parametrit ovat: 11. Virta [A] 12. Jännite [V] 13. Tehokerroin 14. Taajuus [Hz] Energialaskurin nollaus Energialaskurit (tuotettu ja kulutettu energia) voidaan nollata. Tehon raja-arvot On mahdollista asettaa enintään 20 seurattavaa absorptioraja-arvoa; on mahdollista lähettää signaaleja, kun nämä kynnysarvot ylittyvät tai eivät, ja laskea, kuinka kauan mitattu teho ylittää kynnysarvon tai kuinka monta kertaa se ylitti rajan. Kynnysvalvonta on mahdollista aktivoida tai deaktivoida painamalla myöhemmin SET-painikkeenäppäintä.

Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Kytkimet ja katkaisijat	Painikkeet näytön ohjaamiseksi
Näyttö	Näytöllinen
Syöttö	Syöttö: 230 Vac- 50 Hz

