

KNX Valoisuusanturi

KNX-valonvoimakkuusanturi - IP44

- IP44
- Virta: 10 mA
- Syöttö: KNX väyläjannitteestä
- Mittausalue: 0...150000 lux
- 254 ryhmäosoitetta
- Sisäinen mikro-ohjain

Tuotemerkki	Gewiss
Tuotesarja	Anturi KNX



Tekniset tiedot

Malli	Luminosity Sensor KNX
Kuvaus	KNX Valoisuusanturi
Virran kulutus	10mA
Toiminnot	<p>• Valon voimakkuuden tunnistus: valon voimakkuus mitataan suhteellisen anturin avulla. • Switchover-lähdöt: 3 ON/OFF-viestintäelementit, joissa on valoherkkä toiminto (jopa 1000 lux) ja 3, jossa on valon voimakkuusanturitoiminto (1-99 Klux), joka voidaan liittää asetettavat kynnsarvot (kynnsarvot voidaan asettaa parametrien tai parametrien avulla tai viestintäelementit). • Loogiset toiminnot: 8 AND-porttia ja 8 TAI-porttia, joista jokainen tukee enintään neljää tuloa. Valoherkkyyteen ja valoherkkyyteen liittyvien kytkinlähtöjen arvot voimakkuusanturitoimintoja voidaan käyttää suoraan logiikkatuloina. Kukin logiikkaportti voi luoda yhden 1-bittisen tietoliikennekohteen lähettämisen, tai kaksi 1-tavuista.</p>
Kuvaus	Valonvoimakkuus anturi
Mitat (mm)	96x77x118
Asennus	Pinta-asennus/ pylväs asennus
Mittaustiheys	0...150000 lux
Indikointivalot	Ohjelmointi LED
Kytkimet ja katkaisijat	Ohjelmointi painike
Syöttö	KNX-väylä 27V - 30V



Pidätämme oikeuden muutoksiin