

KNX-virtalähde 160 mA lisävirtalähteellä 30V DC

- Ylikuormasuojattu
- Oikosulkusuojattu
- Lämpötilasuojattu
- Toiminta lämpötila 0 - 45°C
- Interra 100 % KNX-projektiratkaisut yhdellä tuotemerkillä

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Teholähde KNX



Tekniset tiedot

Malli	KNX Power Supply 160 mA Aux. Voltage 30V DC
Kuvaus	KNX-virtalähde 160 mA lisävirtalähteellä 30V DC
Virta	Väylävirta 160 mA
Lähtö	30 VDC
DIN moduulien määrä	4
Toiminnot	Virtalähteessä on lisäksi 30 V:n tasavirtakatkaisu ja ylikuormitussuojattu jännitelähtö, jota voidaan käyttää ylimääräisen väylälinjan virransyöttöön (yhdessä erillisen kuristimen kanssa). Jännitelähtö on ylikuormitus, oikosulku ja yllämpötila suojattu. Lähtöä ilman rikastinta voidaan käyttää vakiona 30 V: n tasavirtasyötönä ja -lähtöä kuristimella voidaan käyttää KNX-väylän syöttönä.
Kuvaus	KNX-väylävirtalähde + lisävirtalähde
Mitat (mm)	70 x 90 x 66 mm (W x L x H)
Tehonkulutus	6,6 W (tyypillinen), 21 W (maks.)
Ohjaustapa	KNX
Asennus	DIN-kiskoon asennus
Indikointivalot	LED-indikaattori
Syöttö	85-265 VAC 50-60 Hz
Viestintä	KNX



Pidätämme oikeuden muutoksiin