

## 4 kanavainen KNX yhdistelmätoimilaite

Interra Combo Switch Actuators ovat monipuolisia ohjauslaitteita, jotka mahdollistavat kiinteistöjen energia tehokkaan ohjauksen.

- 1 lohkoa
- S-Mode

<b>Tuotemerkki</b>	Interra
<b>Tuotesarja</b>	Combo



## Tekniset tiedot

<b>Malli</b>	4 Channel Knx Combo Switch Actuator	<b>Lähtöjen määrä</b>	4
<b>Kuvaus</b>	4 kanavainen KNX yhdistelmätoimilaite	<b>Ohjaustapa</b>	KNX
<b>Virran kulutus</b>	Maks. 20 mA	<b>Releen ohjauskontakti</b>	NO/NC, Ohjelmallisesti muutettavissa
<b>Lähtö</b>	16 A @250 V AC, 120 tai 165 A käynnistysvirta	<b>Asennus</b>	DIN-kiskoon asennus
<b>DIN moduulien määrä</b>	6 Moduulia	<b>Indikointivalot</b>	Jokaiselle lähdölle oma LED-indikointi, Ohjelmointi-LED
<b>Toiminnot</b>	Valaistuksen ohjaus voidaan tehdä jokaisella yhdistelmäkytkimen toimilaitteen lähdöllä. Lämmityksen ohjaus voidaan tehdä jokaisella yhdistelmäkytkimen toimilaitteen lähdöllä. Jokainen yhdistelmämoduulin lähtö voidaan konfiguroida sulkimeksi/sokeaksi edellyttäen, että käytettävissä on 2 peräkkäistä lähtöä. Suljin/sokea 24 V kokoonpano voi olla 4 lähdöllä yhdistelmämoduulia. Se on kuitenkin käytettävissä vain lohkojen neljässä ensimmäisessä lähdössä. Puhallinko vektori 2-nopeuksinen kokoonpano voi olla 4 lähdöllä yhdistelmämoduulia. Se on kuitenkin käytettävissä vain lohkojen neljässä ensimmäisessä lähdössä. Puhallinkelan 4 putkikokoonpano voi olla 5 lähdöllä yhdistelmämoduulista. Se on kuitenkin käytettävissä vain lohkojen viidessä ensimmäisessä lähdössä. Kunkin lähdön toiminnallisuuksia ovat muun muassa ajoitustoiminnot, logiikkaportit, scenet, toimintojen poistaminen käytöstä, pakotettu, työaikalaskuri, säännöllinen valvonta ja erilaiset kokoonpanot palautesähkeille. Viimeinen tilan muisti sähkökatkosta vastaan. Jokainen lohko koostuu jokaisesta 6 lähdöstä yhdistelmämoduulista, joka alkaa C1-lähdöstä. Mahdolliset lohkot: C1-C6, C7-C12, C13-C18, C19-C24.	<b>Kytkimet ja katkaisijat</b>	Jokaiselle lähdölle oma käsiohjauspainike, Fyysinen ohjelmointipainike
<b>Kuvaus</b>	Monitoimi toimilaite	<b>Syöttö</b>	KNX-väylä
<b>Mitat (mm)</b>	105 x 90 x 64 mm (W x H x D)		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

