

INTERRA KNX-DMX yhdyskäytävä

INTERRA KNX-DMX yhdyskäytävä monipuoliseen ohjaukseen.

- 3 toimintatilaa: DMX-tallennintila, DMX-himmennystila (EIP-DMX) ja DMX-EIP-muunnostila
- Tuettu tiedonsiirtosignaali: DMX512-1990, ArtNet DMX
- Tallenna ja toista jopa 24 ohjelmaa, enimmäistallennusaika: 4 tuntia
- S-Mode

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Liitäntäportti KNX

Tekniset tiedot

Malli	KNX - DMX Gateway
Kuvaus	INTERRA KNX-DMX yhdyskäytävä
Virran kulutus	5 mA (staattinen), 15 mA (Dynaaminen)
DIN moduulien määrä	4 Modulia
Toiminnot	3 toimintatilaa: DMX-tallennintila, DMX-himmennystila (EIP-DMX) ja DMX-EIP-muunnostila (1bit, 1 tavu datapiste). Tuettu tiedonsiirtosignaali: DMX512-1990, ArtNet DMX. Tallenna ja toista jopa 24 ohjelmaa, suurin tallennusaika: 4 tuntia. DMX-tallennintila tukee jopa 48 kanavan vaihtamista ja himmennystä, mikä tarkoittaa DMX-laitteen ohjaamista KNX-järjestelmän kautta. DMX-EIP-muunnostila tukee kytkentää ja absoluuttista himmennystä DMX-signaalin kautta jopa 48 kanavalle, mikä tarkoittaa KNX-järjestelmän ohjaamista DMX-tallennusohjaustoiminnon kautta. DMX-lähtösignaalia voidaan käyttää ohjaamaan laitteita, joissa on sisäänrakennettu DMX-protokollaportti LED-värin hallintaan, kuten tietokoneen valo, liikkuva valaisin, laservalo, jne. DMX-tulon ohjaustoiminnot KNX-järjestelmälle ovat: Sekvenssin ohjaus, scenejen ohjaus, kytkimen ohjaus, suhteellinen himmennys, absoluuttinen himmennys.
Kuvaus	KNX - DMX yhdyskäytävä
Mitat (mm)	72 × 90 × 66 mm (H x W x D)
Ohjaustapa	KNX - DMX
Asennus	DIN-kiskoon asennus
Indikointivalot	KNX ohjelmointi LED, Artnet Linkki led
Kytkimet ja katkaisijat	KNX ohjelmointipainike
Syöttö	Lisävirtalähde 24 VDC, 40 mA
Viestintä	DMX, KNX

Pidätämme oikeuden muutoksiin

