

INTERRA IP ohjain

Interra IP Controlia käytetään automaatiojärjestelmän etäohjaukseen.

- Vortex 86DX @ 600 Mhz
- 256 MB SD-Ram
- 4 GB Flash(Micro SD-kortti)

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Anturi KNX

Tekniset tiedot

Malli	INTERRA IP Control
Kuvaus	INTERRA IP ohjain
DIN moduulien määrä	8
Toiminnot	Interra IP Control muodostaa rajapinnan Ethernet IP LAN:n ja KNX-järjestelmän välille. Paikallinen tietokone lähiverkossa antaa käyttäjille pääsyn KNX-järjestelmäänsä Interra IP Controlin kautta Ethernet-yhteyden kautta. Interra IP Control -toimintoja käytetään keskusohjaus-, signaali- ja komentoyksikkönä. Konfigurointi ja käyttö suoritetaan JAVA-yhteensopivan verkkoselaimen kautta. Visualisointiliittymää voidaan itse asiassa käyttää ilman JAVA, vain selaimella. Pääsy on mahdollista myös Internetin kautta, Internet-yhteys voidaan muodostaa DSL:n, LAN:n kautta reitittimellä ja hakemistopalvelimella.
Mitat (mm)	144 x 90 x 64.5 mm (W x H x D)
Tehonkulutus	<= 5 VA
Asennus	DIN-kiskoon asennettava
Indikointivalot	1 x BMX LED, 1 x Virta LED, 1 x EIB LED, 1 x LAN LED
Kytkimet ja katkaisijat	1 x KNX-ohjelmointipainike, vain väyläjännitteen tarkistamiseen.
Syöttö	10-30 V DC + KNX/EIB

