

## KNX seinään asennettava mikroaalto tunnistin

KNX Mikroaalto tunnistin IP54

- IP56
- Mikroaaltotunnistin
- Kosteuden- ja lämpötilanmittaus
- Valoisuusmittaus
- Vakio valoisuuden säätö
- Seinään asennettava
- Käyttölämpötila -5 - 45°C
- Ohjelmoitavat logiikka portit



Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Anturi KNX

## Tekniset tiedot

<b>Malli</b>	KNX Wall Mount Outdoor Microwave Sensor
<b>Kuvaus</b>	KNX seinään asennettava mikroaalto tunnistin
<b>Väri</b>	Vaaleanharmaa ja valkoinen
<b>Virran kulutus</b>	< 20 mA
<b>Toiminnot</b>	Sisäänrakennettu LUX-anturi, mikroaaltoanturi, kosteusanturi, jännitevapaa kosketin, lämpötila-anturi, ulkoinen sähke. Monitoimisessa liiketunnistimessa on 5 logiikkatoiminto lohkoa ja sille voidaan asettaa looginen suhde JA/TAI, joista jokaisessa on 10 lähtöobjektia. Työtila sisältää yhden tilan ja Master & Slave-tilan. Monitoiminen liiketunnistin voi ilmoittaa liikkeen tilan, valoisuudentilan KNX-järjestelmälle. Monitoiminen liiketunnistin tukee jatkuvaa valoisuudensäätöä. Se voi säätää kytkinohjausta, absoluuttista himmennysohjausta, sammutus-terohjausta, hälytysohjausta, prosenttiohjausta, sekvenssiohjausta, sceneohjausta, merkkijonon (14 tavun) ohjausta, kynnysohjausta, logiikkayhdistelmää. Jatkuva kirkkaus: pidä valoisuus vakioarvossa, himmennä valot vastaavaan voimakkuuteen ympäröivän kirkkauden mukaan. Logiikan oikeellisuuden voidaan asettaa ulkoisella sähkeellä, jotta loppukäyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä esiasetetun logiikan.
<b>Kuvaus</b>	Mikroaalto liiketunnistin
<b>Mitat (mm)</b>	10x12x20 mm (H x W x L)

<b>Ohjaustapa</b>	KNX-väylä
<b>Releen ohjaukskontakti</b>	Jännitevapaa
<b>Asennus</b>	Pinta-asennus, seinään
<b>Indikointivalot</b>	Led-valo tilan ilmaisu
<b>Kytkimet ja katkaisijat</b>	Ohjelmointi painike
<b>Syöttö</b>	KNX-väylä

Pidätämme oikeuden muutoksiin