

1164 / Turva reititin

KNX IP Secure Router on KNX-asennusten keskeinen komponentti, jotta ne voidaan yhdistää IP-backbonin kautta. Käytä toistimena, linja-, alue- tai world- yhdistimenä.

- Jopa kahdeksan salattua tai salaamatonta KNX UDP- ja TCP-tunneliyhteyttä
- Ohjelmoinnin estäminen TP:n kautta
- Tuki UDP-yhteyksille, joilla on pitkä vasteaika (1-8 s)
- Reitityslaskuri 7: Vaihdeavissa uuden ja vanhan standardin välillä
- Suodattimen sammutus diagnoosin käyttöönottoa varten
- Virheiden tunnistus
- Jopa 62 ryhmäosoitesuodatinta
- Ethernet 10/100 Mbit



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Liitäntäportti KNX
Tekninen nimi	1164

Tekniset tiedot

Malli	KNX IP Secure Router
Kuvaus	Turva reititin
Väri	Valkoinen
DIN moduulien määrä	2
Toiminnot	KNX TP-suojattu reititys, Suurin reititysteho 49 sähkettä sekunnissa, Turvallinen käyttöönotto KNX Data Securella, Integroitu OLED-näyttö näyttää tärkeät laiteparametrit, Toimii suoraan KNX-väylässä, DIN-kiskon kiinnitys, Toistin, linja-, alueyhdistin sähkenopeuden rajoittaminen, estä laitteen ohjelmointi TP: n kautta pää- tai alilinjalta, Suodatustoiminnon ajallinen poistaminen käytöstä diagnostiikan käyttöönottoa varten, Topologian virheiden havaitseminen, Enintään 62 ryhmäosoitesuodatinta, Näytä pää- ja alalinjan väläläjänniteen, OLED:ssä linjan/ alueen liitin, puskurointi enintään 1024 sähkettä kummallekin riville sähkeen pituus enintään 248 tavua (TP), aikapalvelin KNX-väylälle, jossa on 36 tunnin tehoreservi, Mapper kaksisuuntaiseen käännökseen suojatusta tavalliseen ryhmäviestintään

Lähdön kärki	RJ45, Ethernet 10/100 Mbit
Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Indikointivalot	LED-valot: väylän toimintaa, ohjelmointitilaa, LAN-linkkiä ja LAN-act varten
Kytkimet ja katkaisijat	Painike ohjelmointitilaa ja näytön vaihtamista varten
Näyttö	OLED-näyttö tärkeiden laiteparametrien näyttämiseksi
Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V
Viestintä	Sähkenopeuden rajoitus. Tuki sähkeen pituudelle jopa 248 tavua (TP). KNX IP Secure Routing, maksimiteho 49 sähkettä sekunnissa. KNX IP Secure Tunneling, maksimiteho 49 sähkettä sekunnissa. KNX- ja IP-sähkeiden todennus ja salaus.



Pidätämme oikeuden muutoksiin