

1152-3 / KNX-väylä ja lisävirta lähde

KNX-virtalähde yhdellä ulostulolla KNX-linjan syöttämiseen 960 mA:lla ja kaksi ylimääräistä 30 V:n lisäjännitelähtöä, joissa kussakin on 320 mA.

- Riippumaton virranrajoitus jokaiselle ulostulolle suojaamaan ylikuormitukselta ja oikosululta
- Integroitu väyläliitin mittaus- ja diagnostisilla toiminnoilla
- Väyläyhdistin, jossa on tuki KNX data Secure -protokollalle
- Väylän nollauksen käynnistäminen väylän tietoliikenneobjektin kautta
- Jännitteen nollauksen käynnistäminen lisäjännitteelle Lähtö väylän viestintäobjektin kautta
- Integroitu KNX kello
- OLED-näyttö



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Teholähde KNX
Tekninen nimi	1152-3

Tekniset tiedot

Malli	Enertex® KNX PowerSupply 960 ³
Kuvaus	KNX-väylä ja lisävirta lähde
Väri	Valkoinen
Suurin syöttövirta	KNX-linjan syöttämiseen 960 mA ja lisälaittevirta molemmat lähdöt 320 mA
DIN moduulien määrä	6

Toiminnot

KNX-Väylävirtalähde 960 mA, Korkea hyötysuhde yli 90% nimelliskuormituksella (hyötysuhde ennen kuristusta), Kaksi muuta 30 V:n lisäjännitelähtöä (AUX A ja AUX B), joissa kummassakin on 320 mA:n virtalähtö, Molemmat lisäjännitelähdöt ovat 100% ylikuormituskykyisiä, Erillinen oikosulku- ja ylivirtarajoitus jokaiselle ulostulolle, Ei vaikutusta oikosululla yhdestä ulostulosta muihin, Etäväylän nollaustoiminto (väylän nollauksen käynnistäminen ryhmäosoitteen kautta) KNX-linjalle, Erillinen etä-AUX-nollaustoiminto (AUX-nollauksen käynnistäminen ryhmäosoitteen kautta), AUX A -tulosteelle OLED-näyttö antaa selkeän kuvan kaikista tärkeistä mittaus- ja laitetiedoista, Jännitteiden, virtojen, tehon, sähköväylän kuormituksen, väylän jännitevikojen ja sisäisen laitteen lämpötilan mittaaminen, KNX-väylässä ryhmäobjektien kautta Integroitu väyläkytkentäyksikkö (valinnainen) KNX Data Secure -kommunikaatiolla, 16 laajaa aikakytkintä, joissa kussakin on 4 vaihtoaikaa ja 4 ryhmäosoitetta, mukaan lukien laajat logiikkatoiminnot, lomakalenteri ja astromiset toiminnot, Integroitu KNX-kello, puskuroitu sähkökatkosta vastaan (tehoreservi n. 36 tuntia), Väyläsähke parametroitujen raja-arvojen ylittämisestä tai alittamisesta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVV

Lähdön kärki	KNX-liitäntä: 30 VDC / 960 mA. 2 lisäjänniteliitäntää: 30 VDC / 320 mA (100% ylikuormituskapasiteetti).	Kytkimet ja katkaisijat	Ohjelmointi-, nollaus- ja näyttöpainikkeet (näytön ohjaus)
Asennus	DIN-kiskoasenteinen	Näyttö	OLED-näyttö väylävirtojen, väljännitteiden ja laiteparametrien ilmaisemiseksi
Indikointivalot	LED-valo ohjelmointiin ja nollaukseen	Syöttö	Syöttö: 230 - 240 VAC / 50 Hz, max. 680 mA

