

1171 / Enertex® KNX TP Secure Coupler

KNX Secure kytkin (2 TE), kytkentästandardiin ja Secure TP -linjoihin TP-backbonen kautta. Asennus tapahtuu joko tavallisen KNX-tietoliikenteen tai suojatun käyttöönoton Data Securen kautta.

- Topologian virheen havaitseminen
- Suodattimen väliaikainen deaktivointi

Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Liitäntäportti KNX
Tekninen nimi	1171



Tekniset tiedot

Malli	Enertex® KNX TP Secure Coupler
Kuvaus	Enertex® KNX TP Secure Coupler
Väri	Valkoinen
DIN moduulien määrä	2
Toiminnot	KNX TP-suojattu reititys, suurin reititysteho 49 sähkettä sekunnissa, turvallinen käyttöönotto KNX Data Securella, integroitu OLED-näyttö näyttää tärkeät laiteparametrit, toimii suoraan KNX-väylässä, DIN-kiskon kiinnitys (2 SU), toistin/linja/alueyhdistin, sähkenopeuden rajoittaminen, estä laitteen ohjelmointi TP:n kautta pää- tai alilinjalta, suodatustoiminnon ajallinen poistaminen käytöstä diagnostiikan käyttöönottoa varten, topologian virheiden havaitseminen, enintään 62 ryhmäosoitesuodatinta, näytä pää- ja alalinjan väyläjännite OLED:ssä, linjan/ alueen liitin, puskurointi enintään 1024 sähkettä kummallekin riville, sähkeen pituus enintään 248 tavua (TP)
Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Indikointivalot	Punainen LED ohjelmointiin, keltainen LED väylän toimintaan, vihreä käyttö LED
Kytkimet ja katkaisijat	Painike ohjelmointitilaa ja näytön vaihtamista varten
Näyttö	OLED-näyttö laitteen parametrien ja tilan osoittamiseksi
Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V
Viestintä	Sähkenopeuden rajoitus, sähkeen enimmäispituus jopa 248 tavua. Väylän suorituskky jopa 49 sähkettä sekunnissa.



Pidätämme oikeuden muutoksiin