

HCP-E/SCI / Adresserbar manuell melder

HCP-E(SCI) er en analog alarmknapp med innebygget kortslutningsisolator. Alarmknappen leveres som standard med ett fleksibelt element som trykkes inn for å aktivere brannalarm. Alarmknappens element kan tilbakestilles med medfølgende nøkkel. Glass element kan bestilles separat om ønskelig og byttes ut mot nytt etter hver aktivering. Brannalarm indikeres med rød lysdiode. Kortslutning indikeres med gul lysdiode.

- Utenpåliggende montasje med bakstykke SR2G. Bestilles separat
- Beskyttelseslokk PS200/1670940, bestilles separat
- Flexibelt plast element
- LED indikerer rødt ved brannalarm og gult ved kortslutning
- Uknuselig plastglass
- Innebygget kortslutningsisolator
- Relaterte produkter: SR2G., PS200/1670940
- Tillbehør: TESTKEY/10KPL

ERP nummer	8001229
Produkt serie	FIREscape



Teknisk data

Detektortype	Manuell melder	Høyde (mm)	88
Driftspenning (VDC)	17-41	Lengde (Dybde) (mm)	25
Strømforbruk, normal (mA)	215	Nettvekt (kg)	0.125
IP kapslingsklasse (IP)	IP24	Farge	Rød
Bredde (mm)	88		

