

Pulsar EN54C-5A40 / Strömförsörjning EN54

EN54C-5A40 är en EN54-4 godkänd strömförsörjning för 24 VDC / 4A, lämplig för bl.a. aspirerande FIRElink-detektorer och andra EN54-4-applikationer. Stödjer batteribackup från Yuasa och Power-Sonic upp till 26 Ah. Monteras på plan, torr yta med 4 skruvar. Anpassad för 20 mm kabelförskruvning. Läs installationsmanualen före montering.

- Kan användas med FIRELINK-25, -100, -400
- Intelligent batteriladdning och temperatur kompensering
- Upp till 26Ah batterier
- Kompatibla batterier Yuasa: NP7-12, NP12-12, NP17-12l, NP24-12 eller Powersonic: PS-1270, PS-12120, PS-12180, PS12260
- Utgångsspänning: 19 ... 30 VDC +/-1% Utgångssäkring: 2st FF 6,3A
- Max belastning: 4A + (1,25 A till batteriladdning), min belastning: 10 mA
- Relaterade produkter:
- Tillbehör:



ERP nummer	8001464
Produktserie	Firescape

Teknisk data

Driftspänning (VDC)	230
Driftstemperatur	-5°C ... +45 °C
Bredd (mm)	460
Höjd (mm)	500
Längd (Djup) (mm)	117
Nettovikt (kg)	11.8



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV