

## ALN-E/WHT / Optisk røykdetektor

ALN-E er en adresserbar optisk røykdetektor til FIREscape brannalarmsentralen. Den inneholder Hochiki's siste høypresterende kammer som gjør det mulig å øke detektorens terskelnivå, ved å forbedre signal/støyforhold og minske følsomheten for unødige alarmer. ALN-E røykkammeret kan enkelt tas bort og byttes ut for rengjøring. Røykkammeret anvender ett forbedret/unikt filter som gjør at røyk kan trenge inn i kammeret men ikke omgivende lys.

- Kun detektorkammeret må skiftes ved nedstøvet detektor
- To lysdioder gir 360° synlighet, grønn ved polling og rød ved alarm
- Justerbar følsomhet 1,0 – 4,5 obs/m
- Låsbar mot installasjonssokkel
- Funksjon for indikering av skjult detektor
- Sort detektor ved å bytte skall (BLACK-OUTER-COVER)
- Adresseres elektronisk med TCH-B200
- Installasjonssokkel: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT

<b>Matriale</b>	ABS
<b>ERP nummer</b>	8002047
<b>Produkt serie</b>	FIREscape



## Teknisk data

<b>Detektortype</b>	Punkt-detektor	<b>Driftstemperatur</b>	-25°C — +50°C
<b>Utskiftbart kammer</b>	Ja, CHAMBER-ALN/ACC	<b>Monteringsmetode</b>	Takmontasje
<b>Detektortype</b>	Adresserbar	<b>Bredde (mm)</b>	100
<b>Driftspenning (VDC)</b>	17 — 41	<b>Høyde (mm)</b>	100
<b>Strømforbruk, normal (mA)</b>	0.4	<b>Lengde (Dybde) (mm)</b>	45
<b>Strømforbruk, max (mA)</b>	9.1	<b>Nettvekt (kg)</b>	0.95
<b>IP kapslingsklasse (IP)</b>	IP42	<b>Farge</b>	Hvit
<b>Støtfasthet (IK)</b>	N/A	<b>Standard</b>	EN54-7, 0832-CPD-2026



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
[www.hedengren.com/no](http://www.hedengren.com/no)  
 Telefon: 22 27 22 22  
[salg@hedengren.no](mailto:salg@hedengren.no)  
 22.11.2024