

CHQ-DIM2/SCI / Styrenhet 2 overvåkede innganger

CHQ-DIM2/SCI (Dual Input Module) er en adresserbar styrenhet til FIREscape brannalarmsentralen. Den har 2stk overvåkede innganger for å aktivere f.eks. nødlys, reléutgang, indikerings LED på BFT, frakoble sone, frakoble røykdetektering i sone mm. Inngangene kan overvåke feil fra f.eks. en ekstern strømforsyning. CHQ-DIM2/SCI kan også anvendes som adressenhet og inngangene kan programmeres som separate adresser med funksjoner for å aktivere brannalarm eller forvarsel. Alle CHQ-enheter som har betegnelsen /SCI(short circuit isolator) har ett innebygget kortslutningsisolator for adresserbare sløyfer, kortslutning indikeres med en gul lysdiode.



- 2 overvåkede innganger
- Valgbart mellom NC och NO
- Endekrets(EOL): 10 k Ω
- Aktiv inngang: 470 Ω
- Inbygget kortslutningsskydd
- IP65 med CHQ-BACKBOX (bestilles separat)

Matriale	ABS
ERP nummer	8002733
Produkt serie	FIREscape

Teknisk data

Antall innganger	2
Maks kabeltykkelse (mm ²)	2.5
Driftspenning (VDC)	17 – 41
Strømforbruk, normal (mA)	0.28
Strømforbruk, max (mA)	8
IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Støtfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-10°C – +50°C
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	157
Høyde (mm)	127
Lengde (Dybde) (mm)	35
Nettvekt (kg)	0.327
Farge	Røykfarget



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
 Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
 PP.KK.VVV