

## CHQ-DRC2/SCI / Styreenhet 2 relèutganger, 1 overvåket inngang

CHQ-DRC2/SCI (Dual Relay Controller) er en adresserbar styreenhet til FIREscape brannalarmsentral. Den har 2stk pot.frie relèutganger for å styre f.eks. brannrør, luker, heiser, rulletrapper, røykluker mm. Hver relèutgang er fritt programmerbar til ønsket funksjon. Den overvåkede inngangen kan overvåke feil fra f.eks. en ekstern strømforsyning. Alla CHQ-enheter som har betegnelsen /SCI(short circuit isolator) har ett innbygget kortslutningsisolator for adresserbare sløyfer, kortslutning indikeres med en gul lysdiode.



- 2 relèutganger (max 30VDC @ 1A)
- 1 overvåket inngang
- Relèutganger med innkobling NC eller NO
- Inbygget kortslutningsisolator
- IP65 med CHQ-BACKBOX (bestilles separat)

Matriale	ABS
ERP nummer	8002734
Produkt serie	FIREscape

### Teknisk data

Antall utganger	2
Antall innganger	1
Maks kabeltykkelse (mm <sup>2</sup> )	2.5
Driftspenning (VDC)	17 – 41
Strømforbruk, normal (mA)	0.3
Strømforbruk, max (mA)	8
IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Støtfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-10°C – +50°C
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	157
Høyde (mm)	127
Lengde (Dybde) (mm)	35
Nettvekt (kg)	0.343
Farge	Røykfarget
Standard	EN54-17, EN54-18, 0832-CPR-F0936



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
[www.hedengren.com/no](http://www.hedengren.com/no)  
 Telefon:22 27 22 22  
[salg@hedengren.no](mailto:salg@hedengren.no)  
 PP.KK.VVV