

## CHQ-DRC2/SCI / Styrenhet 2 reläutgångar, 1 övervakad ingång

CHQ-DRC2/SCI (Dual Relay Controller) är en adresserbar styrenhet till FIREscape brandlarmscentralen. Den har 2st potentialfira reläutgångar för att styra t.ex. branddörrar, fläktar, hissar, rulltrappor, rökluckor mm. Varje reläutgång är fritt programmerbar till önskad funktion. Den övervakade ingången kan övervaka fel från t.ex. en extern strömförsörjning eller användas när styrutgång utförs med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats (t.ex. att en röklucka fysiskt har öppnats). Alla CHQ-enheter som har beteckning /SCI (short circuit isolator) har ett inbyggt kortslutningsskydd för adresserbara slingan, kortslutning indikeras en gul lysdiod.



- 2 reläutgångar (max 30VDC @ 1A)
- 1 övervakad ingång
- Reläutgångar med inkoppling NC eller NO
- Inbyggt kortslutningsskydd
- IP65 med CHQ-BACKBOX (beställs separat)

Material	ABS
ERP nummer	8002734
Produktserie	FIREscape

### Teknisk data

Antal utgångar	2
Antal ingångar	1
Max kabelarea (mm <sup>2</sup> )	2.5
Driftspänning (VDC)	17 – 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.3
Strömförbrukning, max (mA)	8
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-10°C – +50°C
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Installation	För IP65 används CHQ-BACKBOX (beställs separat) med förskruvningar
Bredd (mm)	157
Höjd (mm)	127
Längd (Djup) (mm)	35
Nettovikt (kg)	0.343
Färg	Rökfärgad
Standarder	EN54-17, EN54-18, 2831-CPR-F0936



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar