

CHQ-DRC2/SCI / Styreenhet 2 relèutganger, 1 overvåket inngang

CHQ-DRC2/SCI (Dual Relay Controller) er en adresserbar styreenhet til FIREscape brannalarmsentral. Den har 2stk pot.frie relèutganger for å styre f.eks. brannrør, luker, heiser, rulletrapper, røykluker mm. Hver relèutgang er fritt programmerbar til ønsket funksjon. Den overvåkede inngangen kan overvåke feil fra f.eks. en ekstern strømforsyning. Alla CHQ-enheter som har betegnelsen /SCI(short circuit isolator) har ett innbygget kortslutningsisolator for adresserbare sløyfer, kortslutning indikeres med en gul lysdiode.

- 2 relèutganger (max 30VDC @ 1A)
- 1 overvåket inngang
- Relèutganger med innkobling NC eller NO
- Innbygget kortslutningsisolator
- IP65 med CHQ-BACKBOX (bestilles separat)

Matriale	ABS
ERP nummer	8002734
Produkt serie	FIREscape



Teknisk data

Antall utganger	2	Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Antall innganger	1	Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Maks kabeltykkelse (mm²)	2.5	Bredde (mm)	157
Driftspenning (VDC)	17 — 41	Høyde (mm)	127
Strømforbruk, normal (mA)	0.3	Lengde (Dybde) (mm)	35
Strømforbruk, max (mA)	8	Nettovekt (kg)	0.343
IP kapslingsklasse (IP)	IP21	Farge	Røykfarget
Støtfasthet (IK)	N/A	Standard	EN54-17, EN54-18, 0832-CPR-F0936



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
 Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
 25.04.2024