


16 kanavainen KNX yhdistelmätoimilaite

Interra Combo Switch Actuators ovat monipuolisia ohjauslaitteita, jotka mahdollistavat kiinteistöjen energia tehokkaan ohjauksen.

- 2 lohkoa
- S-Mode

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Combo



Tekniset tiedot

Malli	16 Channel Knx Combo Switch Actuator
Kuvaus	16 kanavainen KNX yhdistelmätoimilaite
Virran kulutus	Maks. 20 mA
Lähtö	16 A @250 V AC, 120 tai 165 A käynnistysvirta
DIN moduulien määrä	10 Modulia
Toiminnot	<p>Valaistuksen ohjaus voidaan tehdä jokaisella yhdistelmäkytkimen toimilaitteen lähdöllä. Lämmityksen ohjaus voidaan tehdä jokaisella yhdistelmäkytkimen toimilaitteen lähdöllä. Jokainen yhdistelmämoduulin lähtö voidaan konfiguroida sulkimeksi/sokeaksi edellyttäen, että käytettävissä on 2 peräkkäistä lähtöä. Suljin/sokea 24 V kokoonpano voi olla 4 lähdöllä yhdistelmämoduulia. Se on kuitenkin käytettävissä vain lohkojen neljässä ensimmäisessä lähdössä. Puhallinko vektori 2-nopeuksinen kokoonpano voi olla 4 lähdöllä yhdistelmämoduulia. Se on kuitenkin käytettävissä vain lohkojen neljässä ensimmäisessä lähdössä. Puhallinkelan 4 putkikokoonpano voi olla 5 lähdöllä yhdistelmämoduulista. Se on kuitenkin käytettävissä vain lohkojen viidessä ensimmäisessä lähdössä. Kunkin lähdön toiminnallisuuksia ovat muun muassa ajoitustoiminnot, logiikkaportit, scenet, toimintojen poistaminen käytöstä, pakotettu, työaikalaskuri, säännöllinen valvonta ja erilaiset kokoonpanot palautesähkeille. Viimeinen tilan muisti sähkökatkosta vastaan. Jokainen lohko koostuu jokaisesta 6 lähdöstä yhdistelmämoduulista, joka alkaa C1-lähdöstä. Mahdolliset lohkot: C1-C6, C7-C12, C13-C18, C19-C24.</p>

Kuvaus	Monitoimi toimilaite
Mitat (mm)	171 x 90 x 64 mm (W x H x D)
Lähtöjen määrä	16
Ohjaustapa	KNX
Releen ohjauskontakti	NO/NC, Ohjelmallisesti muutettavissa
Asennus	DIN-kiskoon asennus
Indikointivalot	Jokaiselle lähdölle oma LED-indikointi, Ohjelmointi-LED
Kytkimet ja katkaisijat	Jokaiselle lähdölle oma käsiohjauispainike, Fyysinen ohjelmointipainike
Syöttö	KNX-väylä

