

## 1174-DK / KNX 5 kanavainen LED himmennin 5A DK

KNX 5-kanavainen LED-himmennyssekvensseri 5A on pulssinleveyttä moduloiva himmennin 12–24 V LED-moduuleille. Laite on saatavana asennettavaksi kattoasennukseen huonekalumerkinnöillä (DK-versio) tai DIN-kiskolaitteena (REG-versio).

- Viisi himmennyskanavaa, pulssin leveysmoduloitu, Max. 5 A per kanava.
- PWM vaihdettavissa välillä 488 ja 600 Hz
- Neljä erilaista himmennysominaisuutta, joista valita integroidulla pehmeällä himmennystoiminnolla.
- Sekvenssien vapaa määrittely tai valinta 16 ennalta määritetystä sekvenssistä mahdollista
- Käyttötavat: kylmä/lämmin valkoinen, RGB(W) tai yksittäiset kanavat
- Tilanteet ja bitti tilanteet
- Ohjaus RGB- tai HSV-väriarvojen kautta mahdollista



<b>Tuotemerkki</b>	Enertex
<b>Tuotesarja</b>	Valonsäädin KNX
<b>Tekninen nimi</b>	1174-DK

## Tekniset tiedot

<b>Malli</b>	1174-DK
<b>Kuvaus</b>	KNX 5 kanavainen LED himmennin 5A DK
<b>Väri</b>	Valkoinen
<b>Lähtö</b>	Muuttuvan jännitteen tulo ja lähtö: 12–24 V
<b>Lähdön kärki</b>	Liitin DC-LED-virtalähteen 12–24 VDC lähdölle. Liitin LED-virtalähteen vaiheelle. LED-valojen liitin (5 kanavaa).

<b>Asennus</b>	DIN-kiskokotelo 4TE:llä (REG-versio) tai muuntajakotelolla (196 x 40 x 32 mm) (DK-versio)
<b>Indikointivalot</b>	LED ohjelmointitila, LED-virtalähteen jännitteeseen ja testitilaan A, B, C, D
<b>Kytkimet ja katkaisijat</b>	Painike ohjelmointitilaa ja testitilaa varten. Käyttöönottopainike johdotuksen nopeaan testaukseen.
<b>Näyttö</b>	OLED
<b>Syöttö</b>	Virtalähde KNX-väylän kautta. Muuttuvan jännitteen tulo ja lähtö: 12–24 V



Pidätämme oikeuden muutoksiin