

HCP-E/SCI / Adresserbar brannalarmknapp

HCP-E(SCI) er en analog alarmknapp med innebygget kortslutningsisolator. Alarmknappen leveres som standard med ett fleksibelt element som trykkes inn for å aktivere brannalarm. Alarmknappens element kan tilbakestilles med medfølgende nøkkel. Glass element kan bestilles separat om ønskelig og byttes ut mot nytt etter hver aktivering. Brannalarm indikeres med rød lysdiode. Kortslutning indikeres med gul lysdiode.

- Utenpåliggende montasje med bakstykke SR2G. Bestilles separat
- Beskyttelseslokk PS200/1670940, bestilles separat
- Flexibelt plast element
- LED indikerer rødt ved brannalarm og gult ved kortslutning
- Uknuselig plastglass
- Innebygget kortslutningsisolator
- Relaterte produkter: SR2G., PS200/1670940
- Tillbehør: TESTKEY/10KPL



Produktnavn	Adresserbar brannalarmknapp
Artikkel	HCP-E/SCI
ERP nummer	8001229
Produsent	Hochiki

Teknisk data

Lengde (Dybde) (mm)	25	Strømforbruk norm. mA	0.35
Høyde (mm)	88	Driftspenning (VDC)	17-41
Bredde (mm)	88	Strømforbruk maks mA	10
Farge	Rød	Detektortype	Manuell melder

