

CHQ-DIM2/SCI / Styrenhet 2 overvåkede innganger

CHQ-DIM2/SCI (Dual Input Module) er en adresserbar styrenhet til FIREscape brannalarmsentralen. Den har 2stk overvåkede innganger for å aktivere f.eks. nødlys, relèutgang, indikerings LED på BFT, frakoble sone, frakoble røykdetektering i sone mm. Inngangene kan overvåke feil fra f.eks. en ekstern strømforsyning. CHQ-DIM2/SCI kan også anvendes som adressenhet og inngangene kan programmeres som separate adresser med funksjoner for å aktivere brannalarm eller forvarsel. Alle CHQ-enheter som har betegnelsen /SCI(short circuit isolator) har ett innebygget kortslutningsisolator for adresserbare sløyfer, kortslutning indikeres med en gul lysdiode.



- 2 overvåkede innganger
- Valgbart mellom NC och NO
- Endekrets(EOL): 10 k Ω
- Aktiv inngang: 470 Ω
- Inbygget kortslutningsskydd
- IP65 med CHQ-BACKBOX (bestilles separat)

Produktnavn	Styrenhet 2 overvåkede innganger
Artikkel	CHQ-DIM2/SCI
ERP nummer	8002733
Produsent	Hochiki
Produkt serie	FIREscape
Matriale	ABS

Teknisk data

Lengde (Dybde) (mm)	35	Antall innganger	2
Høyde (mm)	127	Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Bredde (mm)	157	Driftspenning (VDC)	17 — 41
Nettvekt (kg)	0.327	Strømforbruk, normal (mA)	0.28
IP kapslingsklasse (IP)	IP21, IP65	Strømforbruk, max (mA)	8
Farge	Røykfarget	Maks kabeltykkelse (mm ²)	2.5



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
 Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
 04.07.2022