

## CHQ-DIM2/SCI / Styrenhet 2 övervakade ingångar

CHQ-DIM2/SCI (Dual Input Module) är en adresserbar styrenhet till FIREscape brandlarmscentralen. Den har 2st övervakade ingångar för att aktivera t.ex. utrymningslarm, reläutgång, indikerings LED på BFT, fränkoppla sektion, fränkoppla rökdetektering inom sektion mm. Ingångarna kan övervaka fel från t.ex. en extern strömförsörjning eller användas när styrtgång utförs med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats (t.ex. att en röklucka fysiskt har öppnats). CHQ-DIM2/SCI kan även användas som adressenhet och ingångarna kan programmeras som separata adresser med funktionerna att skapa brandlarm eller förlarm. Alla CHQ-enheter som har beteckning /SCI (short circuit isolator) har ett inbyggt kortslutningsskydd för adresserbara slingan, kortslutning indikeras en gul lysdiod.



- 2 övervakade ingångar
- Valbart mellan NC och NO
- Ändkrets (EOL): 10 kΩ
- Aktiv ingång: 470Ω
- Inbyggt kortslutningsskydd
- IP65 med CHQ-BACKBOX (beställs separat)

Material	ABS
ERP nummer	8002733
Varumärke	Hochiki
Produktserie	FIREscape

## Teknisk data

Antal ingångar	2	Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Max kabelarea (mm <sup>2</sup> )	2.5	Bredd (mm)	157
Driftspänning (VDC)	17 – 41	Höjd (mm)	127
Strömförbrukning, normal (mA)	0.28	Längd (Djup) (mm)	35
Strömförbrukning, max (mA)	8	Nettovikt (kg)	0.327
IP-kapslingsklass	IP21	Färg	Rökfärgad
Driftstemperatur	-10°C – +50°C	Standarder	EN54-17, EN54-18, 0832-CPR-F0934



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar