

FIRESCAPE/UP/SWE/KIT / Brandlarmscentral med manöverpanel för sammankoppling i nätverk

FIREscape är en brandlarmscentral som kan kombineras med nödbelysning. Nödbelysningsarmaturer ansluts ihop med detektorer på den adresserbara detektor slingan, 2 system i en centralapparat. Den kombinerade manöverpanelen/brandförsvarstablån har tydliga knappar/menyer för brand och nödbelysning och är väldigt användarvänlig. Centralen har ett inbyggt slingkort för 127 adresser och kan byggas ut till 4 slingor. Det finns 3 kortplatser (2st via expansionskort FS-LOOP-CARD-ADAPER) för slingkort/linjekort. Till kortplatserna väljs mellan adresserbart slingkort (FS-HOAN) för 127 adresser eller konventionellt linjekort (PRODEX-HOCO-43) för 8 sektioner. För stora system kan 12 centraler sammankopplas i ett HedRing nätverk. FIRESCAPE/SWE/KIT levereras komplett med centralskåp, OR-skåp med manöverpanel/brandförsvarstablå tänkt att installeras i angreppsväg för räddningstjänsten. Det är valbart om centralen istället ska installeras i separat elrum och endast OR-skåp med manöverpanel/BFT installeras i angreppsväg, komplettera med dörr till centralapparat (FS-DOOR-BLANK). OR-skåp har plats för 3 uppsättningar A3 eller A4 ritningspärmar. 4 larmdonsutgångar. 2 programmerbara utgångar. 4 ingångar. 2 brand, 1 felutgång för larmöverföring. 8 manöverpanel/BFT och/eller larmlagringstablåer kan anslutas per central.



- Godkänd enligt EN54 & SBF110
- Brandlarm och nödbelysning på samma slinga
- 12 centraler kan sammankopplas i nätverk

Typ av produkt	Brandlarmscentral med manöverpanel för sammankoppling i nätverk
Artikel	FIRESCAPE/UP/SWE/KIT
ERP nummer	8004877
Varumärke	Hedengren
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Höjd (mm)	685	Antal adresser	Inbyggt 127st + 3st kortplatser för slingkort
Bredd (mm)	430	Driftspänning (VAC)	33
IP-kapslingsklass	IP21	Strömförbrukning, normal (mA)	70
Färg	Vit	Standarder	EN54-2, EN54-4, SS3654, 0470-CPR-0038
Antal slingor	4	Batterityp	EX12180, 18 Ah, 12 V
Antal centraler i nätverk	12	Monteringsmetod	Väggmontage
Batterikapacitet (Ah)	60	Max adresser per central	508
Antal ingångar	4	Nätspänning (VAC)	230
Antal utgångar	2	Transformatorns effekt (VA)	151



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
 Telefon: +46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
 23.05.2022