

NL-N20X/R / Hänvisningsarmatur 20m, kryssfunktion

N20X är en hänvisningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. Armaturen har ett läsavstånd på 23m och kan vid styrning skifta symbol till formen av ett rött kryss som indikerar blockerad utrymningsväg. Armaturen kan monteras på vägg eller tak (infälld som tillval). Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning.



- Aktivera rött kryss vid farlig utrymningsväg
- Ljusstyrka Vit: >80cd/m² Grön: >11cd/m² enligt BFS 2011:26
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- IP44 med N-IP44-KIT (beställs separat)
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Material	Halogenfri brandbeständig ABS+PC plast klass UL94 V-0, UV-beständig.
ERP nummer	8004890
Produktserie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Piktogram	Pil höger	Strömförbrukning, max (mA)	13.3
Läsavstånd (m)	20	IP-kapslingsklass	IP21
Batterikapacitet (mAh)	1900	Bredd (mm)	202
Batterityp	NiMH	Höjd (mm)	175
Ackumulatortyp	Li-Po 8,4V	Längd (Djup) (mm)	70
Driftstemperatur	-20°C... +40°C	Nettovikt (kg)	0.44
Driftspänning (VDC)	24 — 40	Färg	Vit
Driftspänning (VAC)	24 — 40	Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3		



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
 www.hedengren.com/se
 Telefon:+46 (0)823 16 00
 info@hedengrensecurity.se
 02.10.2023