

4 kanavainen KNX verhomoottoriohjain

6A KNX verhomoottorin ohjain - 4 kanavaa - 230V - IP20 - DIN-kiskoasenteinen.

- IP20
- Relelähdöt: 6A-230V ac
- 4 DIN Modules
- 4 Kanavaa
- Verhomoottori ohjain
- Lähtöjen käsiohjaus
- Ohjelmallisesti konfiguroitavat lähdöt NC/NO
- Laite voi toimia ilman väylä virtaa 230Vac lisävirta lähteellä

Tuotemerkki	Gewiss
Tuotesarja	Lähtöyksikkö KNX



Tekniset tiedot

Malli	Actuator Roller Sh. Comm. 4-Ch. KNX/Eib
Kuvaus	4 kanavainen KNX verhomoottoriohjain
Suurin syöttövirta	6A-230V ac (compl.60669-2-1)
DIN moduulien määrä	4
Toiminnot	Verhomoottorin ohjaustoimilaite pystyy samanaikaisesti hallitsemaan liikettä, hälytystä, lukitusta ja prioriteettikomennot. Kun laite on asetettu automaattiseen käyttöön, laite voi myös suorittaa autonomiset liikkeet, jotta voidaan hyödyntää auringonvaloa lämmitykseen tai pitää huone viileä. Jos useita samanaikaisesti aktivoituja tiloja, toimilaite suorittaa yhden, jolla on eniten merkitystä. Eri tehtävien kesken asetettu prioriteetti (alkaen minimistä maksimiin) on seuraava: väyläjännitteen putoamisen tila (pysäytys/ei toimintoa), 230 V:n jännitteen putoamistila (pysäytys/ei toimintoa) , ohita tila, kun väyläjännite nollataan, lukitusobjektin arvo, kun väyläjännite nollataan, hälytyksen tila, kun väyläjännite nollataan, toimilaitteen käyttäytyminen, kun väyläjännite nollataan, etupainikkeet (testitoiminto), ohita, lukitse, säähälytykset, automaattinen tila, automaattinen kalibrointi, scene-/komentoasento, lamelli/komentoasento/pysäytys (lamellin säätö)/liike. Kunkin kanavan kaksi vihreää tilailmaisinväliä syttyvät, kun koskettimet releet ovat kiinni (YLÖS/ALAS).
Kuvaus	Verhomoottoreiden ohjaamiseksi

Kanavien määrä	4
Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Indikointivalot	Led-valot tilatieto ja ohjelmointi
Kytkimet ja katkaisijat	Nappi releen käsiohjaukseen sekä ohjelmointi painike
Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V

Pidätämme oikeuden muutoksiin

