

6/12 kanavainen KNX rele- ja verhomoottoriohjain

12/6-kanavainen KNX 8AX-rele- ja verhomoottoritoimilaite manuaalisella käytöllä - IP20 - DIN-kiskoasenteinen.

- IP20
- 8 DIN modulia
- 12 Relelähtöä
- Relelähdöt: 12NO 8AX 230Vac
- Verhomoottori ohjain ja releohjain samassa laitteessa
- Lähtöjen käsiohjaus
- Ohjelmallisesti konfiguroitavat lähdöt NC/NO
- Laite voi toimia ilman väylä virtaa 230Vac lisävirta lähteellä



Tuotemerkki

Gewiss

Tuotesarja

Lähtöyksikkö KNX

Tekniset tiedot

Malli	Attuatore Combinato 6/12 Can.8AX KNX
Kuvaus	6/12 kanavainen KNX rele- ja verhomoottoriohjain
DIN moduulien määrä	8
Toiminnot	Moottorin komentotoimilaite pystyy samanaikaisesti hallitsemaan liikettä, hälytystä, lukitusta ja prioriteettikomennot. Kun laite on asetettu automaattiseen käyttöön, se voi myös suorittaa itsenäisiä liikkeitä, jotta voit hyödyntää auringonvaloa lämmitykseen tai pitää huoneen viileänä. Useiden samanaikaisesti aktivoitujen tilojen tapauksessa toimilaite suorittaa sen, joka on etusijalla. Eri tehtävien kesken vahvistettu prioriteetti (vähimmäistoiminnoista enintään) on seuraava: • väyläjännitteen putoamisen tila (pysäytys/ei toimintoa) • 230 V:n jännitteen putoamistila (pysäytys/ei toimintoa) • Ohita tila, kun väyläjännite nollataan • Lukitusobjektin arvo, kun väyläjännite nollataan • Hälytyksen tila, kun väyläjännite nollataan • Toimilaitteen käyttäytyminen, kun väyläjännite nollataan • Etupainikkeen näppäimet (testitoiminto) • Ohita • Lukitse • Säähälytykset • Automaattinen tila • Automaattinen kalibrointi • Scene-/komentoasento lamelli/komentoasento/pysäytys (lamellin säätö)/liike. Kunkin kanavan kaksi vihreää tilailmaisinvaloa syttyvät, kun koskettimet releet ovat kiinni (YLÖS/ALAS).
Kuvaus	Rele-/ Verhomoottoritoimilaite

Lähtöjen määrä	12
Lähdön kärki	12NO 8AX 230Vac
Asennus	DIN-kiskoasenteinen
Indikointivalot	Led-valot tilatieto ja ohjelmointi
Kytkimet ja katkaisijat	Nappi releen käsiohjaukseen sekä ohjelmointi painike
Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V

Pidätämme oikeuden muutoksiin

