


3604778 / URR1/6ZM/F312

1-napainen 10A 1-0-2-kytkin palautus oikealta ja vasemmalta kansiasenteinen keskiöreikäkiinnityksellä 16,3 mm

- Kansi Ø 16,3 mm
- 1 = klo 11, 0 = klo 12 ja 2 = klo 1
- Jousipalautuksella

Sähkönumero	3604778
Kuvaus	URR1/6ZM/F312
Tekninen nimi	3604778
Tuotenumero	6003831


Tekniset tiedot

Tyyppi	URR1/6ZM/F312
Toiminta	1-0-2 pal.oik. Ja vas.
Asennustapa	Kansi Ø 16,3mm
Napojen lukumäärä	1
AC-21A [A]	10
AC-3 440V [kW]	2.2
AC-23A 440V [kW]	3
AC-3 400V [kW]	0
AC-23A 400V [kW]	0
Maks. Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	1.5
Maks. Kiristysmomentti [Nm]	0.45
Maks. Etusulake [A]	10
Jännite [V]	500



Pidätämme oikeuden muutoksiin