

Hänvisningsarmatur 20m

N20 är en hänvisningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. Armaturen har ett läsavstånd på 23m och symbolskivor för både som enkel och dubbelsidig finns som tillval. Armaturen kan monteras på vägg eller tak (infälld som tillval). Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning. N20 finns också i en version för anslutning mot UPS eller central växelriktare. Armaturen kan också användas som en fristående självtestande armatur direkt ansluten mot 230VAC (via 230V anslutningssockel). Armaturen är konstruerad för att fungera väl även i låga omgivningstemperaturer (ned till -25 C) med 1h bibehållen nöddrifttid.



- Ljusstyrka Vit: >80cd/m² Grön: >11cd/m² enligt BFS 2011:26
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Produktserie

FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Läsavstånd (m)	20
Batterikapacitet (mAh)	1900
Batterityp	NiMH
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspänning (VDC)	24 — 40
Driftspänning (VAC)	24 — 40
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Strömförbrukning, max (mA)	13.3
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Monteringsmetod	Snabbkoppling utan verktyg
Bredd (mm)	202
Höjd (mm)	175
Längd (Djup) (mm)	70
Färg	Vit
Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar



Artikelkod	Piktogram
8004878	Pil ned
8004879	Pil vänster
8004880	Pil höger
8004881	Dubbelsidig – pil ned
8004882	Dubbelsidig – pil vänster/höger
8004883	Pil ned
8004884	Pil vänster
8004885	Pil höger
8004886	Dubbelsidig – pil ned
8004887	Dubbelsidig – pil vänster/höger
8005249	Pil framåt