

6775158 / HT82 Elektroninen vaihejärjestyksen ilmaisim

HT82 on digitaalinen mittari, joka mittaa vaihejärjestyksen 3-johdinmenetelmällä tavallisista kolmivaiheverkoista. Oikean vaihejärjestyksen merkki on R ja käänteisen L. Mitta-alue: 40 ÷ 600 V / 15 ÷ 400 Hz Luokka: CAT III 600 V Paino (mukaan lukien paristot): 130 g

Sähkönumero	6775158
ETIM-luokkakoodi	EC001189
ETIM-luokkanimi	Vaihetesteri
Tuotesarja	Vaihetesteri
Tekninen nimi	6775158



Tekniset tiedot

Malli	HT82
Mitat (lxks) [mm]	69x22x130
Paino (kg)	0.13
Ylijänniteluokka	CAT III 600V

