

0414631 / GAMAFLEX 10-JZ 3X1,5 OHJAUSK. R100

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot.



Sähkönumero	0414631
Käyttö	Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.
Standardi	VDE
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-15 °C ... +70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	15 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	4000 V
Johdintunniste	numeroidut johtimet +kevi
Tuotemerkki	Gamakabel
Tekninen nimi	0414631

Tekniset tiedot

Sähkönumero	0414631
Koko	3x1,5
Väri	harmaa
ø/mm	6,5
kg/km	86
Pakkaus	R100



Pidätämme oikeuden muutoksiin