

0437119 / EFK 300P PUR 7G1 KETJUKAAPELI K500

Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin sisällä ja ulkona.

| | |
|----------------------------------|---|
| Sähkönumero | 0437119 |
| Käyttö | Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin sisällä ja ulkona. |
| Nimellisjännite | 300/500 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 300/500 V |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | erittäin hienosäikeinen, kirkas kupari, luokka 6 |
| Johdineriste | TPE/PP |
| Ulkovaippa | PUR |
| Palonkesto | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40 °C ... +80 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -50 °C ... +80 °C |
| Taivutusäde kiinteä asennus | 4 x ulkohalkaisija |
| Taivutusäde liikuteltava asennus | 7,5 x ulkohalkaisija |
| Koestusjännite | 3000 V |
| Johdintunniste | G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta |
| Tuotemerkki | Faber kabel |
| Tekninen nimi | 0437119 |


Tekniset tiedot

| | | | |
|-------------|---------|---------|------|
| Sähkönumero | 0437119 | ø/mm | 8.9 |
| Koko | 7G1 | kg/km | 182 |
| Väri | harmaa | Pakkaus | K500 |

