

**0437127 / EFK 300P PUR 7G1,5 KETJUKAAP. K500**

Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin sisällä ja ulkona.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Sähkönumero                      | 0437127   |
| Käyttö                           | Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin sisällä ja ulkona. |
| Nimellisjännite                  | 300/500 V   |
| Nimellisjännite Uo/U             | 300/500 V   |
| Johdinmateriaali                 | kirkas kupari   |
| Johdinluokka                     | erittäin hienosäikeinen, kirkas kupari, luokka 6                            |
| Johdineriste                     | TPE/PP  |
| Ulkovaippa                       | PUR   |
| Palonkesto                       | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1  |
| Käyttölämpötila kiinteä as.      | -40 °C ... +80 °C   |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -50 °C ... +80 °C   |
| Taivutusäde kiinteä asennus      | 4 x ulkohalkaisija  |
| Taivutusäde liikuteltava asennus | 7,5 x ulkohalkaisija  |
| Koestusjännite                   | 3000 V  |
| Johdintunniste                   | G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta              |
| Tuotemerkki                      | Faber kabel   |
| Tekninen nimi                    | 0437127   |


**Tekniset tiedot**

|             |         |         |      |
|-------------|---------|---------|------|
| Sähkönumero | 0437127 | ø/mm    | 10.5 |
| Koko        | 7G1,5   | kg/km   | 232  |
| Väri        | harmaa  | Pakkaus | K500 |

