

0437174 / EFK 300CP PUR 25G1 KETJUKAAP. K500

Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin, joissa tarvitaan häiriösuojausta, sisällä tai ulkona.

| | |
|----------------------------------|---|
| Sähkönumero | 0437174 |
| Käyttö | Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin, joissa tarvitaan häiriösuojausta, sisällä tai ulkona. |
| Nimellisjännite | 300/500 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 300/500 V |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | erittäin hienosäikeinen, kirkas kupari, luokka 6 |
| Johdineriste | TPE/PP |
| Ulkovaippa | PUR |
| Palonkesto | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 |
| Häiriösuoja | tinattu kuparipunos |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -50 °C...+80 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -40 °C...+80 °C |
| Taivutusäde kiinteä asennus | 4 x ulkohalkaisija |
| Taivutusäde liikuteltava asennus | 7,5 x ulkohalkaisija |
| Koestusjännite | 3000 V |
| Johdintunniste | G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta |
| Tuotemerkki | Faber kabel |
| Tekninen nimi | 0437174 |


Tekniset tiedot

| | | | |
|-------------|---------|---------|------|
| Sähkönumero | 0437174 | Ø/mm | 18.4 |
| Koko | 25G1 | kg/km | 641 |
| Väri | harmaa | Pakkaus | K500 |

