

0437193 / EFK 300CP PUR 4G16 KETJUKAAP. K500

Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin, joissa tarvitaan häiriösuojausta, sisällä tai ulkona.

Sähkönumero	0437193
Käyttö	Energiansiirtoketjuihin ja muihin liikkuviin asennuksiin, joissa tarvitaan häiriösuojausta, sisällä tai ulkona.
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	erittäin hienosäikeinen, kirkas kupari, luokka 6
Johdineriste	TPE/PP
Ulkovaippa	PUR
Palonkesto	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Häiriösuoja	tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-50 °C...+80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-40 °C...+80 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	7,5 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	3000 V
Johdintunniste	G = mustat numeroidut johtimet + kevi. X = ilman kevi-johdinta
Tuotemerkki	Faber kabel
Tekninen nimi	0437193


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0437193
Koko	4G16
Väri	harmaa
Ø/mm	24.6
kg/km	1318
Pakkaus	K500

