


3604782 / SEA10/6ZM/F108

1-napainen 10 A 0-1-START kytkin kansiasenteinen keskiöreikäkiinnityksellä 16,3 mm

- Kansi Ø 16,3mm
- klo 9 = 0, klo 12 = 1 ja klo 1 = START

Sähkönumero	3604782
Kuvaus	SEA10/6ZM/F108
Tekninen nimi	3604782
Tuotenumero	6006964


Tekniset tiedot

Tyyppi	SEA10/6ZM/F108
Toiminta	0-1-START
Asennustapa	Kansi Ø 16,3mm
Napojen lukumäärä	1
AC-21A [A]	10
AC-3 440V [kW]	2.2
AC-23A 440V [kW]	3
AC-3 400V [kW]	0
AC-23A 400V [kW]	0
Maks. Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	1.5
Maks. Kiristysmomentti [Nm]	0.5
Maks. Etusulake [A]	10
Jännite [V]	500



Pidätämme oikeuden muutoksiin