



3604482 / SEA10/8T/Z38/F108 0-1-START

0-1-START-kytkin 25A DIN-kisko/aukko kiinnitteinen

- DIN-kisko/aukko
- klo 9 = 0, klo 12 = 1 ja klo 1 = START

Sähkönumero	3604482
Kuvaus	SEA10/8T/Z38/F108 0-1-START
Tekninen nimi	3604482
Tuotenumero	6010035


Tekniset tiedot

Tyyppi	SEA10/8T/Z38/F108
Toiminta	0-1-START
Asennustapa	DIN-kisko/aukko
Napojen lukumäärä	1
AC-21A [A]	25
AC-3 440V [kW]	5.5
AC-23A 440V [kW]	7.5
AC-3 400V [kW]	0
AC-23A 400V [kW]	0
Maks. Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	4
Maks. Kiristysmomentti [Nm]	1.2
Maks. Etusulake [A]	25
Jännite [V]	690



Pidätämme oikeuden muutoksiin