ICP-E/SCI / Manuell melder adresserbar med isol

ICP-E (SCI) er en analog alarmknapp med innebygget kortslutningsisolator. Alarmknappen levereres som standard med ett fleksibelt element som trykkes inn for å aktivere brannalarm.

- Inkl. utenpåliggende monteringsboks og veggmonteri
- Integrert kortslutningsisolator
- Beskyttelelseslokk 7044027, bestilles separat

Produkt serie	Firescape

Teknisk data

Detektortype	Manuell melder
Driftspenning (VDC)	17-41
Bredde (mm)	88
Høyde (mm)	87
Lengde (Dybde) (mm)	25
Nettovekt (kg)	0.1
Farge	Rød

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no